



D01	212	231	271	272	273	274	D08	D09
LỘ TỔNG 220KV: AT2	MÁY CẮT NỔ	LỘ TỔNG 220KV: AT1	ĐI TBA 220KV NGŨ LẠC	ĐI TBA 220KV NGŨ LẠC	ĐI TBA 220KV BẾN TRE	ĐI TBA 220KV BẾN TRE	DỰ PHÒNG	DỰ PHÒNG

LỘ TỔNG 110KV-AT2	CHỢ LÁCH	MỎ CÀY	MÁY CẮT NỔ	LỘ TỔNG 110KV-AT1	MỎ CÀY	BẾN TRE	DỰ PHÒNG	DỰ PHÒNG	DỰ PHÒNG	DỰ PHÒNG	TỤ BÙ (DP)	DỰ PHÒNG	TỤ BÙ (DP)
E01	171	172	112	131	173	174	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14

GHI CHÚ:

: PHẠM VI THIẾT BỊ LẮP MỚI

BẢNG LIỆT KÊ THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU

KÝ HIỆU	TÊN GỌI	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 220KV				
AT2	MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẮU 220KV	225±8x2%/121/23KV-250MVA	BỘ	01
CB	MÁY CẮT CAO ÁP 220KV (3PHA)	245KV-2000A-50KA/1s	BỘ	01
CT	MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN 220KV	245KV-800-1600-2000/1/1/1/1/1A-50KA/1s	CÁI	03
DS(3p)-2ES	DAO CÁCH LY 3 CỰC, T. ĐẤT 2 PHÍA	245KV-2000A-50KA/1s	BỘ	01
DS(3p)-1ES	DAO CÁCH LY 3 CỰC, T. ĐẤT 1 PHÍA	245KV-2000A-50KA/1s	BỘ	01
DS(1p)	DAO CÁCH LY 1 CỰC, KHÔNG TIẾP ĐẤT	245KV-2000A-50KA/1s	BỘ	03
SA	CHỐNG SÉT VAN 220KV	192KV-10KA-CL-SM	CÁI	03
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 110KV				
CB	MÁY CẮT CAO ÁP 110KV (3 PHA)	123KV-2000A-40/1s	BỘ	01
CVT	MÁY BIẾN ÁP KIỂU TỤ 110KV	123KV-CL 0,5/0,5/3P	CÁI	03
CT	MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN 110KV	123KV-1600-2000-2500/1/1/1/1/1A-40KA/1s	CÁI	03
DS(3p)-2ES	DAO CÁCH LY 3 CỰC, T. ĐẤT 2 PHÍA	123KV-2000A-40KA/1s	BỘ	01
DS(3p)-1ES	DAO CÁCH LY 3 CỰC, T. ĐẤT 1 PHÍA	123KV-2000A-40KA/1s	BỘ	01
DS(1p)	DAO CÁCH LY 1 CỰC, KHÔNG T. ĐẤT	123KV-2000A-40KA/1s	BỘ	03
SA	CHỐNG SÉT VAN 110KV	96KV-10KA-CL-SM	CÁI	03



**EVN PECC3**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

P. TỔNG GIÁM ĐỐC	NGUYỄN CÔNG THẮNG
P. GIÁM ĐỐC	NGUYỄN VĂN NHẬT
C.N.T.K	NGUYỄN THANH TÙNG
C.T.T.K	TRƯƠNG QUỐC THÁI
KIỂM TRA	NGUYỄN THANH TÙNG
THIẾT KẾ	VÕ NGỌC LUÂN

MÁY 2 TRẠM BIẾN ÁP 220KV MỎ CÀY

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ  
SAU KHI CÓ DỰ ÁN

H.S.M.T	01/2026	425016I-NT-Đ1-02
TL: 1/470	TỜ : 2/2	