





14  
1.5B KK2

13  
1.4A KK2

12  
1.3C KK2

11  
1.2B KK2

(1.2.3)1  
1.1A KK2

2.1A KK2  
2.1.2

2.2B KK2  
2.2

TỦ ĐKCS KK2  
CỘT (1.2.3).1-TBA KHOAI KHÉ 2

1.3.2.1

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

ĐK:38/SM

9

9













9

9





**KÍ HIỆU:**

-  TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TREO CỘT
-  ĐÈN CHIẾU SÁNG LED 80W LẮP TRÊN CỘT THÉP TRÒNG MỚI
-  ĐÈN CHIẾU SÁNG LED 80W LẮP TRÊN CỘT HA THỂ TRÒN ĐƠN HIỆN CÓ
-  ĐÈN CHIẾU SÁNG LED 80W LẮP TRÊN CỘT HA THỂ TRÒN ĐÔI HIỆN CÓ
-  ĐÈN CHIẾU SÁNG LED 80W LẮP TRÊN CỘT HA THỂ VUÔNG ĐƠN HIỆN CÓ
-  ĐÈN CHIẾU SÁNG LED 80W LẮP TRÊN CỘT HA THỂ VUÔNG ĐÔI HIỆN CÓ
-  CÁP 0,4KV CẤP NGUỒN CHIẾU SÁNG
-  ĐƯỜNG DÂY 0,4KV ĐI TRÊN KHÔNG; CHIẾU DÀI CÁP
-  RÀNH CÁP DƯỚI NÉN BÊ TÔNG; CHIẾU DÀI RÀNH CÁP
-  LỘ CẤP NGUỒN, SỐ THỨ TỰ ĐÈN, PHA ĐẦU LÊN ĐÈN
-  TÊN TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG (TÊN TRẠM BIẾN ÁP)
-  SỐ THỨ TỰ CỘT ĐIỆN HIỆN TRẠNG

**GHI CHÚ:**

- CẤP ĐIỆN NGUỒN CHO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐẦU ĐIỆN TẠI CỘT ĐƯỜNG DÂY 0,4KV HIỆN TRẠNG CỦA KHU VỰC.
- CẤP CẤP NGUỒN ĐẾN CÁC CÁN ĐÈN LẮP TRÊN CỘT ĐIỆN LỰC SỬ DỤNG CÁP NHÔM VẤN XOẮN AL/XLPE 0,6/1KV ABC-4X16MM<sup>2</sup>. CÁP ĐI TRÊN KHÔNG CÓ ĐINH TRÊN CÁC CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG.
- CẤP CẤP NGUỒN ĐẾN CÁC CỘT ĐÈN THÉP TRÒNG MỚI SỬ DỤNG CÁP ĐỒNG NGẮM CU/XLPE/PVC/DSTA/PCS 0,6/1KV. 4X6MM<sup>2</sup>. CÁP LUỒN TRONG ỐNG NHỰA XOẮN HDPE-D50/M0 BỐ TRÍ ĐI NGẦM TRONG ĐẤT.
- CỘT ĐÈN TRÒNG MỚI SỬ DỤNG LOẠI CỘT THÉP TRÒN CÒN LIÊN CÁN ĐƠN CAO 7M, ĐỘ VƯỢN CÁN ĐÈN 1,5M, LẮP ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH.
- CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CỎ CỘT ĐIỆN LỰC CHẠY QUA SỬ DỤNG CÁN ĐÈN CHỮ L CÓ ĐINH TRÊN CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG, LẮP ĐÈN ĐƯỜNG LED 80W ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH.
- ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG BẰNG TỦ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, TỦ TREO TRÊN CỘT ĐIỆN LỰC.
- KHI THI CÔNG CÁC TUYẾN CỘT ĐÈN VIỆC CẮM MỐC GIAO TUYẾN PHẢI KẾT HỢP VỚI BÊN QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH CỦA THÔN, XÃ ĐỂ TRÁNH ĐẶT CỘT ĐÈN GIỮA CÁC LỖ ĐẤT.
- CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN VIỆC XIN THỎA THUẬN ĐẦU NỐI, THỎA THUẬN ĐI NHỜ ĐƯỜNG DÂY VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÊN TÀI SẢN CỦA NGÀNH ĐIỆN VỚI CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC.